

### Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire. Convient aux gâches effeff 78A, 44B, 63B et 82B.  
Contact de signalisation comme contact inverseur sans potentiel. Celui-ci est actionné par le pêne de serrure.  
Convient pour les portes coupe-feu.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Possibilité de réglage FaFix® tous les 0,5 mm
- Tensions universelles
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Utilisation à partir d'une dimension X de 4 mm
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance à l'effraction	9000 N
Hauteur	74 mm
Largeur	20,4 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Certifié	EN 14846:2008

### Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118F.24-----A71	Sans têtière, 10-24 V CA/CC
118F.24-----B71	Sans têtière, 22-42 V CA/CC

