

Description du produit

Modèle avec contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Celui-ci est actionné par le pêne de serrure. Convient pour les portes coupe-feu.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Possibilité de réglage FaFix® tous les 0,5 mm
- Tensions universelles
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale
- Diode (bipolaire)

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance à l'effraction	9000 N
Hauteur	74 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118FRR-----A71	Sans tête, 10-24 V CA/CC
118FRR-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

