

Gâche électrique 118S.63

Gâche pare-fumée effeff 118S.63 avec FaFix® (FF)

Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès. Contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Ce dernier est actionné par le demi-tour de la serrure.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	74 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	fr
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
118S.63-----A71	Sans têtère, 10-24 V CA/CC
118S.63-----B71	Sans têtère, 22-42 V CA/CC

