

Description du produit

Raccordement à un système de contrôle de porte anti-panique effeff, avec capot de protection du bouton d'arrêt d'urgence réutilisable et fixé, ainsi que signalisation optique de l'état de la porte avec des séries de DEL de haute puissance extrêmement claires marquées par des symboles, avec contact sabotage.

Portée de la livraison

- 1 pièce bouton de secours
- 1 pièce mode d'emploi

allusion

- Les cadres ne sont pas compris dans la livraison des boutons d'arrêt d'urgence encastrés.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12-2 4VDC TBTS
Courant absorbé propre	90 mA
Contrôle	Non, commande externe d'issue de secours nécessaire
Interrupteur de secours	oui
Affichage LED	Oui (rouge, vert, jaune)
Buzzer	oui
Contact sabotage	oui
Plage de température	0 °C à + 40 °C
Classe de protection	IP 30
Commutateur	2 contacts à ouverture forcée 24 V CC / 2 A charge ohmique max.

Numéro de l'article 1380E10-----00

Code EAN 4042203336919

