

# Centrale de détection de fumée RZ100

La centrale de détection de fumée RZ100 commande les dispositifs de blocage, les ventouses et les ferme-portes/glissières de ASSA ABLOY

## Description du produit

- La centrale de commande anti-fumée RZ100 contrôle les mécanismes de blocage, les punaises magnétiques et les ferme-porte / bras à glissière ASSA ABLOY avec un courant continu de 24 V et les déconnecte en premier lieu en cas d'incendie ou de coupure de courant et assure ainsi une fermeture fiable des portes.
- Homologation générale en tant que système autonome déclencheur Z-6.5002364

## Aperçu des avantages

- La centrale de commande anti-fumée RZ100 contient un détecteur de fumée, un appareil déclencheur et une alimentation dans un boîtier. Le détecteur optique de fumée, fonctionnant selon le principe de la lumière diffusée, possède un voyant d'encrassement et un ajustement du seuil d'alarme.
- Voyants LED : fonctionnement normal = vert, alarme = rouge, perturbation = jaune (clignotant)
- Possibilité de raccordement pour capteur et bouton de déclenchement manuel
- Contact inverseur sans potentiel par ex. pour indicateur externe d'alarme

## Caractéristiques techniques

Tension entrée	230 V AC
Tension de sortie	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Courant de sortie max.	300 mA
Classe de protection	IP 20
Agrément technique général en tant que système de blocage	Z-6.500-2364
Détecteur de fumée pour plafond	max. 2 pièces (Hekastron ORS142 ou TDS247)
Contact inverseur sans potentiel	24 V, capacité de rupture 1A (charge ohmique)
Affichage LED	Fonctionnement/alarme/pollution
Touche de contrôle de fonction	Intégré
Câble d'arrivée	Montage en applique et à encastrer
Température ambiante	-5 °C à +50 °C
Borne de raccordement	Oui

## Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DCRZ100---DEV1-	Argent EV1
DCRZ100---D9016	Blanc RAL9016
DCRZ100---D35--	Design acier inoxydable
DCRZ100---DXXXX	Autres finitions RAL sur demande