

Gâche électrique 13180FF (RRAKRR)



Description du produit

Gâche pour portes coupe-feu dans une version particulièrement robuste.

Modèle avec FaFix®, diode, contact à ancrage et de signalisation.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Déverrouillage sûr sous précontrainte
- Montage horizontal permis
- Version robuste

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Emission de courant	oui
Contact magnétique (AK/RR)	oui
Résistance à l'effraction	10000 N
Hauteur	134 mm
Largeur	23,1 mm
Profondeur	39 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Matériau du boîtier	Acier moulé de qualité
Matériau du demi-tour	Acier moulé de qualité
Matériau de la pièce pour montage en applique	Acier
Certifié	EN 14846:2008

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
13180FF-----E34	Sans tête, 12 V CC eE
13180FF-----F34	Sans tête, 24 V DC eE

